

# TeltoCharge



## МАЙБУТНЄ ДОМАШНІХ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ


Простий та надійний зарядний пристрій для електромобілів, що поєднує в собі багатофункціональність та преміальний дизайн. Він зроблений з якісних комплектуючих та містить рішення, які допоможуть вам заощадити час та кошти.

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

A



## РОЗМІРИ



## ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ



## ДЕКОРАТИВНИЙ ПАТЕРН



B



## ВАРІАНТИ ВИВОДУ



## ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ



# ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ



## ПОТУЖНИЙ

Зарядка потужністю до 22кВт для швидкої зарядки електромобіля.



## ЗАХИЩЕНИЙ

Швидка авторизація по карті NFC або через мобільний додаток для уникнення небажаного використання.



## ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключай TeltoCharge до хмарних платформ по Wi-Fi/LAN/GSM. Або керуй прямо з мобільного по Bluetooth.



## ЗРУЧНИЙ

Динамічна LED підсвітка відображає статус зарядки, авторизації та ін.



## СУМІСНИЙ

Сумісний з усіма електромобілями та гібридами Plug-in (PHEV); та підтримка сумісності в майбутньому.



## НАДІЙНИЙ

TeltoCharge відповідає стандартам IP55 і IK10. Це означає високу стійкість до погодних умов.

# ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ПІДКЛЮЧЕННЯ

- A** Інтегрований кабель Type 2 (IEC 62196-2)
- B** Гніздо Type 2 (I EEC 62196-2)



## СЕРТИФІКАТИ

Відповідність CE і UKCA  
Норми і стандарти:  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
IEC/EN 61851-1, 61851-21



## ГАРАНТІЯ

36 місяців



## ПІДКЛЮЧЕННЯ

WiFi 2.4 ГГц b/g/n	Так
Bluetooth	Так
Керування через додаток	Так
NFC	Так
OSPP 1.6 (Q1, 2022)	Так
Ethernet (RJ45)	Так
4G/LTE (CAT1 ), 3G, 2G (опція)	Так



## БЕЗПЕКА

Індикація вихідної напруги, струму	Так
Індикація температури	Так
Індикація вхідної напруги	Так
ПЗВ (30 мА ЗС / 6 мА ПС) Стандарт: IEC62752:2016	Так
Індикація помилки заземлення	Так
Ступінь захисту	IP55
Рівень ударостійкості	IK10
Клас пожежобезпеки	UL94



## КАБЕЛЬ

Рівень вогнестійкості	UL-94V-0
Робоча температура	-30°C - +50°C
Кількість під'єднань	10000
Довжина кабелю	5 м
Ступінь захисту	IP55
Гніздо	Type 2



## ЗАРЯДКА

Макс. 22 кВт  
До 7.36 кВт і 32 А 1 фаза  
До 22 кВт і 32 А 3 фази  
Динамічні налаштування



## ТИП МЕРЕЖІ

TN, IT і TT



## НАПРУГА

Одна фаза: 230 В (±10%) Три фази: 400 В (±10%)



## ЧАСТОТА

50/60 Гц



## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відносна вологість до 95% без конденсації; -30°C - +50°C



## ТЕРМОДАТЧИКИ

Усі необхідні



## LED ІНДИКАЦІЯ

Індикація статусу зарядки



## ВБУДОВАНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

Відстежування статистики Так



## РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ

Розподіл статичного навантаження Yes  
Розподіл динамічного навантаження Q2, 2022



# ДОДАТОК TELTONIKA ENERGY

Змінійте налаштування на вашому мобільному або планшеті за допомогою додатку Teltonika Energy

- Під'єднайтесь по Bluetooth за допомогою смартфона
- Змінійте налаштування та відслідкуйте споживання
- Відслідкуйте статус зарядного пристрою
- Призначайте зарядку на найвигідніші години
- Переглядайте статистику в реальному часі
- Змінійте зарядний струм за бажанням
- Захистіть зарядний пристрій від несанкціонованого доступу

Завантажуйте додаток:



# TeltoCharge

